

【在線互動式】加長時間型

THE MASTER OF YOUR POWER

Line Interactive UPS

電精靈系列

額定容量：

500VA/ 1KVA/ 1.5KVA/ 2KVA/ 3KVA

適用領域：

- 電話總機系統
- 監視/監控系統
- 個人電腦
- 小型醫療儀器
- 收銀機
- 消防/廣播系統
- 電腦輔助教學設備

產品特點：

- 含穩壓(AVR)功能
- 在線互動式·模擬正弦波設計
- 智慧型大電流充電電路設計·
充電速度快且不傷害電池
- 無市電時機器可開機使用(冷開機功能)
- 內含濾波吸收雜訊功能·提高電力穩定度



飛碟UPS

www.ftups.com.tw

SPECIFICATION

加長時間型

規 · 格 · 表

型號	FT-500BL	FT-1000BL	FT-1500BL	FT-2000BL	FT-3000BL		
容量	500VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA		
效率	>97%						
輸入	電壓及範圍	110V or 220V(單相兩線) ; +25%到-20%					
	頻率及範圍	50Hz or 60Hz(自動偵測) ; ±4Hz					
	直流電壓	12VDC	24VDC				
輸出	額定電壓	110V or 220V(單相兩線)					
	額定頻率	50Hz or 60Hz					
	電壓穩定度	額定電壓±10%			額定電壓±5%		
	頻率穩定度	額定頻率±1Hz			額定頻率±0.1Hz		
	波形	模擬正弦波					
	轉換時間	<4ms					
	負載使用	因為長時間放電設計使用，為避免機內溫度過高，僅能使用額定容量的50%負載					
電池	形式	鉛酸免加水免保養密閉式					
	放電時間	可依照客戶要求配置電池容量，連續放電時間最多可達24小時(電池容量、電池箱尺寸、整機重量可依放電時間要求及現場環境訂製)					
	充電電流	1A	3A	1A	5A	5A	7A
面板顯示	LED燈號	具市電正常、電池放電、UPS故障等燈號					
	LCD面板	具市電正常、電池放電、負載及電池容量等多項顯示					
機器功能	自動穩壓	當輸入電壓不穩定時，機器會自動進入穩壓模式，使輸出電壓穩定					
	冷開機	可在無市電狀況下，利用電池內部能量進行開機使用					
	警告聲響	電池放電、電池低電壓、過載以及UPS故障					
	自動復歸	當停電後恢復電力，系統將自動重新開機					
	短路保護	當後端設備發生短路時，UPS會自動切斷輸出，以防止後端設備燒毀					
噪音(距離一公尺內)	<45dBA						
使用環境：溫度/濕度	0°C~40°C ; 0%~90%(不凝結狀態下)						
尺寸：長x寬x高(mm)	287x100x142	397x146x205	380x180x200		450x180x200		
重量(Kg)	4	5	8	9	11.5	13	18.5

※ 產品如有變更，將另附規格確認書