



品名:十區喇叭選擇器

型號:YT-SS-011

1. 控制：帶 LED 開關 11 只 1-10 區及 1 全播(ALL CALL)。
2. 啟動方式：  
手動由前面板 ALL CALL 開機方式。  
自動由後面板 ALL CALL IN 接點式。
3. 標準機櫃尺寸可直接按裝或放置於桌上。
4. 電源：AC110V 50Hz/60Hz DC24V。
5. 輸入：AMP 1, AMP 2。
6. 輸出：10 區(獨立式) AMP 1 --> 1-5 區 ; AMP 2 --> 6-10 區。
7. 最大控制：每區最大 500W。
8. 重量：2.8kg。
9. 尺寸：430W \* 210D \* 44H(mm)。