

EXF-M202 無人機干擾槍

特徵：

1. 可更換電池設計，工作時間 30-40 分鐘。
2. 干擾範圍強，1000-1300 米。
3. 分離式設計，方便用戶自行組裝。
4. 16 倍望遠鏡，高清防震，易於發現和瞄準無人機。
5. LCD 顯示器展示電池容量和設備電壓。

***注意事項：本產品只接受外銷訂單或國內機關單位
需經NCC許可通過始可購買**



方便攜帶輕型無人機干擾槍，內建 5 組獨立工作的射頻，每個頻段可選擇單獨開關，驅逐無人機或強制無人機降落，可向周圍定向發射干擾訊號，

功能介紹: 最大支援 8 個頻段。下面是可選的頻段，也可以任意組合。

- 一、2.4G, 2.4G, 5.8G, GPSL1, 900MHz
- 二、2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, 900MHz
- 三、2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, GPSL2, 900MHz
- 四、2.4G, 5.8G, GPSL1, 900MHz, GPSL2, 433MHz
- 五、2.4G, 2.4G, 5.8G, 5.8G, GPSL1, 900MHz
- 六、2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, 900MHz, 433MHz
- 七、900MHz, 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, GPSL2, 433MHz
- 八、900MHz, 1.4G, 2.4G, 5.2G, 5.8G, GPSL1, GPSL2, 433MHz

Channel	工作頻段	輸出功率(±1.5dBm)	
CH1	2.4G	2400-2485MHz	45dBm
CH2	2.4G	2400-2485MHz	45dBm
CH3	5.8G	5725-5850MHz	44dBm
CH4	GPSL1	1560-1620MHZ	45dBm
CH5	900MHz	860-930MHz	41dBm
供電方式	內建電池:24V,8.5A 或 外置電池		
電池工作時長	30-40分鐘		